MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

700 кВт

Дизельный генератор Шанхай в шумозащитном кожухе

Бесщёточный альтернатор с медной обмоткой. Сам запускается при пропадании сети и берёт нагрузку на себя.

400 / 230 В · 50 Гц | 1500 об/мин | IP23 · класс H



Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

700 кВт	100 л/ч	8–10 ч	12 мес
номинальная мощность	расход при нагрузке 75%	работы на одном баке	гарантия или 1000 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Медная обмотка · класс H
класс изоляции H: обмотка рассчитана на нагрев до 180 °C

В КОМПЛЕКТЕ

- **АВР** — сам запускается при пропадании сети
- **Усиленная шумоизоляция** — тише на объекте и у соседей
- **Всесезонный кожух** — шумозащитный, для улицы
- **Подогрев ОЖ** — уверенный пуск зимой
- **Заправлен к пуску** — 2 аккумулятора, масло, антифриз
- **Подзарядка АКБ** — автоматическая, в ожидании

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	700 кВт / 875 кВА
Максимальная мощность	720 кВт / 900 кВА
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8
Запас топливного бака	8–10 часов
Цвет кожуха	серый / жёлтый / синий

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	6000 × 2500 × 2500 мм
Вес	5500 кг

Двигатель SHANGHAI

Модель	QN28H884
Тип	12 цилиндров, по 6 в ряд
Число цилиндров	12
Система охлаждения	жидкостная
Объём охлаждающей жидкости	120 л
Объём масла	48–51 л
Расход топлива	≤195 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	электронный
Частота вращения	1500 об/мин

Альтернатор

Тип	бесщёточный
Обмотка	медная
Мощность	720 кВт
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	1080 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23

Расход топлива



Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 48–51 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 1263 А · НАКОНЕЧНИКОВ 40 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 5 × (3×150 + 1×70)	АВВГ 6 × (3×185 + 1×95)
В земле, в траншее	ВБбШв 5 × (3×150 + 1×70)	АВБбШв 6 × (3×185 + 1×95)
Передвижной генератор	КГ 5 × (3×150 + 1×70)	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

SHANGHAI QN28H884

1500 об/мин, жидкостное охлаждение, электронный регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В КОМПЛЕКТЕ

АВР встроен в генератор

Контроллер на пульте сам запускает генератор, когда пропадает сеть



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz