MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

10 кВт

Дизельный генератор Шанхай в шумозащитном кожухе

Альтернатор с медной обмоткой, щёточный или бесщёточный на выбор. В комплекте шкаф АВР: генератор сам запускается при пропадании сети.

380 / 230 В · 50 Гц | 3000 об/мин | IP23 · класс F



Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

10 кВт	1,6 л/ч	8–10 ч	12 мес
номинальная мощность	расход при нагрузке 75%	работы на одном баке	гарантия или 1000 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР ПОД УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Щёточный
для городских объектов: офисы, магазины, склады, жилые дома

В КОМПЛЕКТЕ

- **АВР** — отдельным шкафом, в комплекте
- **Усиленная шумоизоляция** — тише на объекте и у соседей
- **Всесезонный кожух** — шумозащитный, для улицы
- **Заправлен к пуску** — аккумулятор и масло
- **Подзарядка АКБ** — автоматическая, в ожидании

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	10 кВт / 12,5 кВА
Максимальная мощность	10,5 кВт / 13 кВА
Напряжение	380 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8
Запас топливного бака	8–10 часов
Цвет кожуха	жёлтый / оранжевый

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	1100 × 620 × 770 мм

Альтернатор

Тип	бесщёточный или щёточный
Мощность	8 кВт
Напряжение	380 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	15 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP23

Двигатель SHANGHAI

Модель	KT12000SED
Тип	рядный / 4-тактный
Число цилиндров	1
Система охлаждения	воздушная
Объём масла	1,65 л
Расход топлива	≤205 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	механический
Частота вращения	3000 об/мин

Расход топлива



Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 1.65 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 18 А · НАКОНЕЧНИКОВ 8 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 4×6	АВВГ 4×16
В земле, в траншее	ВБбШв 4×6	АВБбШв 4×16
Передвижной генератор	КГ 4×6	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

SHANGHAI KT12000SED

3000 об/мин, воздушное охлаждение, механический регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В КОМПЛЕКТЕ

Шкаф АВР отдельно

Идёт в комплекте отдельным шкафом: пропала сеть, генератор запускается сам



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz