MARYAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПОСТОЯННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

200 кВт

Дизельный генератор Юйчай в шумозащитном кожухе

Бесщёточный альтернатор с медной обмоткой. Сам запускается при пропадании сети и берёт нагрузку на себя.

400 / 230 В · 50 Гц | 1500 об/мин | IP23 · класс F



Цвет кожуха может отличаться в зависимости от комплектации

200 кВт	29,2 л/ч	8–10 ч	24 мес
номинальная мощность	расход при нагрузке 75%	работы на одном баке	гарантия или 1500 моточасов

АЛЬТЕРНАТОР

Бесщёточный
для запылённых площадок, стройки, карьеров и агрессивной среды

Медная обмотка · класс F
класс изоляции F: обмотка рассчитана на нагрев до 155 °C

В КОМПЛЕКТЕ

АВР
сам запускается при пропадании сети

Усиленная шумоизоляция
тише на объекте и у соседей

Всесезонный кожух
шумозащитный, для улицы

Подогрев ОЖ
уверенный пуск зимой

Заправлен к пуску
2 аккумулятора, масло, антифриз

Подзарядка АКБ
автоматическая, в ожидании

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39
АРТЁМ +7 747 558 58 45
ЮРИЙ +7 700 173 00 69
КИРИЛЛ +7 777 237 65 24
maryan.kz

Генераторная установка

Номинальная мощность	200 кВт / 250 кВА
Максимальная мощность	220 кВт / 275 кВА
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,8
Запас топливного бака	8–10 часов
Цвет кожуха	белый / жёлтый / серый

Габариты и вес

Длина × ширина × высота	3850 / 3520 × 1300 / 1250 × 1900 мм
Вес	2600 кг / 2560 кг

Двигатель YUCHAI

Модель	YC6MK350
Тип	4-рядный / 4-тактный
Число цилиндров	6
Объём	10,9 л
Диаметр и ход поршня	123×145 мм
Система охлаждения	жидкостная
Объём охлаждающей жидкости	20 л
Объём масла	25 л
Расход топлива	≤195 г/кВт·ч
Регулятор оборотов	электронный
Частота вращения	1500 об/мин

Альтернатор

Тип	бесщёточный
Обмотка	медная
Мощность	200 кВт
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Ток	631/4 А
Количество фаз	трёхфазный, четырёхжильный
Регулятор напряжения	AVR, автоматический
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP23

Расход топлива

50%		19,5 л/ч
75%		29,2 л/ч
100%		39 л/ч

Обслуживание

Масло SAE 15W-40, API CI-4
заливается 25 л. Для морозов ниже −20 °C всесезонное 10W-40

Комплекты фильтров под заказ
масляный, топливный, воздушный и сепаратор под ваш двигатель

Кабель до щита

ТОК 361 А · НАКОНЕЧНИКОВ 16 ШТ

ПРОКЛАДКА	МЕДЬ	АЛЮМИНИЙ
По стене или в лотке	ВВГнг(А) 2 × (3×95 + 1×50)	АВВГ 2 × (3×150 + 1×70)
В земле, в траншее	ВБбШв 2 × (3×95 + 1×50)	АВБбШв 2 × (3×150 + 1×70)
Передвижной генератор	КГ 2 × (3×95 + 1×50)	не применяется

Сечение по току ПУЭ с запасом. Длинную трассу пересчитаем. Кабель, наконечники и подключение к щиту можно заказать у нас.

ДВИГАТЕЛЬ

YUCHAI YC6MK350

1500 об/мин, жидкостное охлаждение, электронный регулятор оборотов



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В КОМПЛЕКТЕ

АВР встроен в генератор

Контроллер на пульте сам запускает генератор, когда пропадает сеть



ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИР +7 777 514 81 39

АРТЁМ +7 747 558 58 45

ЮРИЙ +7 700 173 00 69

КИРИЛЛ +7 777 237 65 24

maryan.kz